

タンク容量UP!より使いやすくなりました!

# 13KVA 発電機

(オイルガード・燃料タンク・マルチ)



## すぐれた 発電性能!

インバーター負荷、サイリスタ負荷、  
コンピューター制御の負荷、照明負  
荷、精密機器や計測器などの負荷に  
対応しています。


総合電圧変動率

±0.5% 以内

※一部機種を除く



三相4線⇔单相3線切替が標準仕様



切替え

### ■ 発電機

周波数(Hz)	50/60
出力(kVA)	三相 10.5, 单相 6.5/ 三相 13, 单相 7.5
電圧(V)	三相 200, 单相 200-100/ 三相 220, 单相 220-110
電流(A)	30.3/34.1
コンセント出力[電圧](V)	100/110
コンセント出力[出力](kVA×個数)	1.5×2ヶ / 1.65×2ヶ
励磁方式	ブラシレス方式
力率	三相 80/ 单相 100

### ■ ディーゼルエンジン

名称	クボタ D1503-K3A
形式	水冷4サイクル3気筒過流室式
定格出力(kW/min-1)	13.7/1,800
エンジンオイル量(L)	6.5
燃料タンク容量(L)	100
バッテリー・数量	85D26R・1ヶ または 105D26R・1ヶ

### ■ 寸法・質量・その他


全長×全幅×全高(mm)	1,390×650×1,160
乾燥(運転整備)質量(kg)	585(680)
騒音指定	超
排ガス指定	第3次

## 三相4線・单相3線 同時出力可能! 切り替えは不要です

三相4線と单相3線を、同時に使用可能です。  
1台で様々な電源に対応できます。

三相  
4線

【例】動力源など  
コンプレッサ  
水中ポンプ  
ベルトコンベア  
など...



单相コンセント

单相  
3線

【例】仮設  
ハウスなど  
パソコン  
エアコン  
照明など...

三相・单相の出力割合



单相コンセントを6つ装備  
さらにコンセント毎に過電流保護

各コンセントにカバー付のサーキットプロテクターを装備しました。

